

104R

Amplificateur de Signaux HF 1:4



Le **104R** est un amplificateur distributeur HF 1:4 haute performances. Il accepte en entrée des signaux de type CATV/MATV et le distribue sur 4 sorties identiques. Avec une bande passante extra large jusqu'à 3000MHz, il assure une transparence totale même dans les applications les plus critiques. Les entrées et les sorties ont une impédance de 75Ω. Une alimentation 12 V est fournie, mais le **VA-50P** (optionnel) peut alimenter jusqu'à 6 appareils 12 VDC. Le **104R** fait partie de la famille compacte, haute qualité des Tools, offrant un bon rapport qualité prix pour de multiples applications.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	1 RF, 0.5Vpp/75Ω (max) sur un connecteur type "F".
SORTIES:	4 RF, 0.5Vpp/75Ω (max) sur connecteur type "F".
BANDE PASSANTE (- 3dB):	3000MHz.
COUPLAGE:	AC.
GAIN RF:	+ 6dB.
BRUIT:	3.5dB.
ALIMENTATION:	12 VDC, 80mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, I, H).
POIDS:	0.32kg (0.71lbs) approx.

