

## VA-11

### Combineur Vidéo et Audio



Le **VA-11** est un combineur vidéo et audio stéréo conçu pour permettre à la vidéo composite et à l'audio stéréo de partager un câble coaxial ordinaire. Il fonctionne en conjonction avec le séparateur VA-12. Le **VA-11** maintient la bande passante d'un signal vidéo couleur industriel, et le signal de sortie peut être visualisé et enregistré comme un signal vidéo normal même sans utiliser le séparateur VA-12. Cependant, en utilisant les 2 ensemble comme un système, le signal audio stéréo est récupéré. Le **VA-11** peut être monté en rack à l'aide du kit RK-5ORN, qui abrite 2 appareils dans un espace rack vertical.



#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	1 composite video, 1Vpp/75 $\Omega$ sur un connecteur BNC. 1 stereo audio, 1Vpp/10k $\Omega$ sur un connecteur RCA.
SORTIES:	1 mixed signal 1Vpp/75 $\Omega$ sur un connecteur BNC.
RAPPORT S/N VIDEO:	72dB.
GAIN DIFF:	0.4%.
PHASE DIFF:	0.17Deg.
BANDE PASSANTE (-3dB):	7MHz.
DIMENSIONS:	16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5" x 4.7" x 1.8", L, I, H).
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60Hz (115VAC, U.S.A.). 4.1VA.
POIDS:	0.78kg (1.7lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	Adaptateur rack 19" RK-5ORN.

