

VA-12

Séparateur Vidéo et Audio



Le **VA-12** est un séparateur vidéo-audio qui travaille en conjonction avec le combinateur VA-11. Il a été conçu pour séparer l'audio stéréo du forma vidéo-audio combiné et fournir une sortie BNC pour la vidéo, et des RCA dual pour la sortie audio. Le **VA-12** permet la connexion parallèle de plusieurs appareils sur la même ligne (un émetteur/récepteurs multiples) en utilisant le switch de terminaison sur la face arrière. Le switch devrait être réglé sur la position Hi-Z sur tous les appareils sauf le dernier. La réponse en fréquence du **VA-12** correspond à celle du VA-11. Le **VA-12** peut être monté en rack à l'aide du kit RK-50RN, qui abrite 2 appareils dans un espace rack vertical.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREE:	1 signal video-audio mixé 1Vpp/75 Ω sur un connecteur BNC.
SORTIES:	1 composite video, 1Vpp/75 Ω sur un connecteur BNC. 1 audio-stereo (L, R), 1Vpp/100 Ω sur un connecteur RCA.
RAPPORT S/N VIDEO:	72dB.
GAIN DIFF:	0.4%.
PHASE DIFF:	0.17Deg.
BANDE PASSANTE (-3dB):	7MHz.
DIMENSIONS:	16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5" x 4.7" x 1.8", L, I, H).
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60Hz (115VAC, U.S.A.) 4.4VA.
POIDS:	0.78kg (1.7lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	Adaptateur rack 19" RK-50RN contenant 2 appareils en 1 U.

