



VA-100P

ACCESSOIRES

ALIMENTATION 10 SORTIES 12 VOLTS



SPÉCIFICATIONS

ALIMENTATION:	230 VAC, 50/60 Hz., (115VAC, U.S.A.) 60 VA
SORTIES:	10 sorties 12VDC, jusqu'à 3A ou 500mA par sortie (pour 6 sorties simultanées). Il peut alimenter 300mA pour les dix sorties en même temps.
DIMENSIONS:	22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.7") W, D, H (half 19", 1U)
POIDS:	1.2kg. (2.6 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur, 10 câbles DC-vers-DC.
OPTIONS:	Kit de mise en rack RK-80N.

DESCRIPTION

Le VA-100P est une alimentation 10 sorties 12 Volts. Il remplace jusqu'à 10 alimentations séparées 12 Volts utilisées par la famille Kramer TOOLS™ et d'autres modèles

- 10 sorties 12V DC.
- Remplace jusqu'à 10 alimentations individuelles 12V DC – Pour les produits Kramer TOOLS™, PicoTOOLS™ et les modèles Kramer Desktop 12V.
- Puissance max - 3A: 500mA (pour 6 sorties) ou 300mA (pour 10 sorties)
- Taille Desktop – Compacte. Deux produits peuvent être installés en rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-80N

