

# VSC 121



## Sélecteur/Scaler 12 entrées

### SPECIFICATIONS

- Sélecteur/Scaler de présentation 12 entrées
- Entrées multiformats (composite, YC, et VGA)
- Audio stéréo associés à chaque entrées
- Entrées micro
- 2 sorties jumelles SXGA avec audio
- Résolution de sortie max: 1280x1024 ou 720p (entrée VGA non scalées)
- Volume ajustable
- Contrôle par RS-232, IR et boutons en façade.



- Format rack 1U
- Application: sélections de signaux vidéo pour salle de réunions, de conférences, amphithéâtres, magasins, ...

### DONNEES TECHNIQUES

#### CARACTERISTIQUES

<i>Entrées</i>	4x Vidéo composite sur RCA f. 4x S-Video sur Mini-Din f. 4x VGA sur HD-15 f. 12x audio stereo (4 jack 3.5mm pour VGA, 4x RCA pour la S-Video et 4x RCA pour la vidéo composite) 2x Entrées Micro sur jack
<i>Sorties</i>	2x VGA/SXGA sur HD-15 1x Audio stéréo sur RCA
<i>Résolutions de sortie</i>	VGA/XGA/SXGA en 4:3 480P, 576P, 720P en 16:9
<i>Contrôle</i>	RS-232 ou infrarouge

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	230 VAC
<i>Consommation</i>	25 W

#### POIDS ET DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x P x H)</i>	482 x 242 x 44 mm
<i>Poids</i>	2 Kg

#### VITY TECHNOLOGY

180 rue Pierre Landais  
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02  
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com  
www.vity.com